

Denne lista viser kunn eksempler på hvilke dimere einer seg å bruke med Talitor LD-8W-COB-D downlight.

Det er viktig å huske minstebelastning. Minstebelastning må vare 40% av selve dimmer stryken for å opnå fint dimming.

Manufacturer	Type	Voltage V(AC)	Power range(w)	Max. F
				3"
Opus	852.390	230	60 to 400	400W >> 4 5 pcs
Opus	852.392	230	20 to 500	500W >> 58 pcs
Bush-jaeger	2250U	230	20 to 600	600W >> 69 pcs
Bush-jaeger	2247U	230	20 to 500	500W >> 58 pcs
Bush-jaeger	6519U	230	40 to 550	550W >> 63 pcs
Gira	1184	230	60 to 400	400W >> 4 5 pcs
Everflourish	EFO700D	230	50 to 300	300W >> 34 pcs
Drespa	0817	230	20 to 315	315W >> 36 pcs
Ehmann	39 Domus	230	20 to 500	500W >> 58 pcs
Drespa	815	230	20 to 500	500W >> 58 pcs
Lutron	TG-600PH-WH	120	600	600W >> 69 pcs
Levitron	L12-6641-W	120	600	600W >> 69 pcs
Levitron	L02-700-W	120	600	600W >> 69 pcs
Levitron	6602-1W	120	600	600W >> 69 pcs
Levitron	6683-W	120	600	600W >> 69 pcs
Levitron	R12-6631-LW	120	600	600W >> 69 pcs
Cooper	6001	120	600	600W >> 69 pcs
Lutron	MIR-600THW-WH	120	600	600W >> 69 pcs